



「デー太郎ランプの停電時のデータ管理について」

このたび各地で実施される予定の「計画停電」によって電源OFFされることにより、データ表示器のデータが日送りされてしまう問題があります。それに対する対応策について下記にご案内いたします。

【日送り動作を行う条件】

デー太郎ランプシリーズは約 3 時間以上の通電があり稼働（スタート入力）があった場合、又は稼働がなくても 10 時間以上通電があった場合に、電源が 30 分～2 時間（多少のばらつきあり）遮断された時、自動で日送り動作をおこないます

【復旧時の処理について】

本日データの戻し方 設定用リモコンで操作してください。

① 一括操作の場合（一列全台日送りしてしまった場合）

ランプ親機に対して「機能」ボタンを押しながら「戻し」ボタンを押し、データが戻っているか確認してください。

② 個別操作の場合（一列の中で数台日送りしまった場合）

操作したいランプに向かい「特殊」ボタンを押しながら「戻し」ボタンを押し、データが戻っているか確認してください。

注 1: 機能設定でスタート回数を翌日消去する設定になっている場合、スタート回数は元に戻りません。

【停電復旧時にスタート回数を保持したい場合】

- ・機能設定の変更でスタート回数を保持することが可能です。

デー太郎ランプシリーズの機能設定を下記の表のように変更して下さい。

機種名	設定番号	設定値
7 7α γ β	06	2
α α´	0-08	2
8 888	0-15	2
Z MZ MZ-MAX XX αエコ	00-13	2
GIGAMAX 10 MEGA10 ε レオン スワン	00-13	2

注 2: 通常の開店時にもリモコン操作でスタート回数を消去する必要があります。

ランプ親機に対して「機能」ボタンを押しながら「消去」ボタンを一回押してください。

注 3: 前日最終スタート回数を翌日のスタート回数で消去する設定とは併用できません。

※詳しくは御使用されているデー太郎ランプの各取扱説明書を御参照ください。

<http://daiichi.net/jp/>



大一電機産業株式会社

DAIICHI 本 社 / 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111 (代)

名古屋営業所 TEL (052) 308-5111
東京営業所 TEL (03) 5818-0411
大阪営業所 TEL (06) 6636-7511

福岡営業所 TEL (092) 437-6011
広島営業所 TEL (082) 508-1153
仙台営業所 TEL (022) 748-0911